

# Akku-Baustellenradio

## DMR112

7,2V-18V

**Musikwiedergabe und Radio hören auf der Baustelle oder in der Freizeit**

Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung. Läuft mit 7,2V bis 18V Li-Ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Wahlweise kann via Bluetooth oder AUX-Anschluss ein Smartphone angeschlossen werden. Radio kann über FM oder DAB+ empfangen werden. Ein USB-Anschluss dient zum Laden eines Smartphones.



### Technische Details

Akkuspannung	7,2 / 12 / 14,4 / 18 V
Akkusystem CXT	✓
Akkusystem LXT	✓
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	31 h
Schutzart (IP Code)	IP64
Bluetooth	✓
Gewicht inkl. Akku	4,4 - 4,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	282 x 163 x 294 mm
Akkutyp	Li-ion
Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax	1,7 W (x2)
Ausgangsleistung des Lautsprechers	4,9 W (x2)

### Spezifikationen

- AUX-Anschluss (AUX input)
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381870160**

# Weitere Informationen

## ■ Mitgeliefertes Zubehör

SE00000101

Steckernetzteil

