

# Akku-Knickschrauber

## DF012DSE

7,2V • 0-650 min<sup>-1</sup> • 5,6 Nm



### Akku-Knickschrauber mit Drehmomenteinstellung

Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber. Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung. Stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Das Gerät hat ein 2-Gang-Getriebe und eine 1/4" Sechskantaufnahme.

7.2V

### Technische Details

Akkuspannung	7,2 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 200 / 0 - 650 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	5,6 / 3,6 Nm
Drehmoment max.	8 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maße gefaltet (LxBxH)	218 x 44 x 142 mm

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl

**EAN 0088381838009**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

784244-7  
PH Bit 2x50



824842-6  
Transportkoffer



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL0715 (2x)  
Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah



DC10WA  
Ladegerät DC10WA



## Optionales Zubehör

784244-7  
PH Bit 2x50



824842-6  
Transportkoffer



P-38582  
PH Diamant Bit 2x25



P-38641  
PZ Diamant Bit 2x25



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

