

Akku-Rührgerät

DUT130Z

18V • 165 mm • M12/M14

Einstellbar auf zwei Drehzahlen haben Klumpen keine Chance, mit M12 und M14 Werkzeugaufnahme

Das Makita Akku-Rührgerät DUT130Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten. Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine. Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser.



Technische Details

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 350 / 1300 min ⁻¹ |
| Aufnahme | 1/2" / M14 |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 165 mm |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 74 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s ² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s ² |
| Produktgewicht | 1,9 kg |
| Gewicht inkl. Akku | 2,5 - 2,8 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 320 x 89 x 231 mm |
| Bürstenloser Motor | ✓ |

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381873413

Weitere Informationen

■ Mitgeliefertes Zubehör

168884-3
Schaft 850mm



265220-5
Sechskantschraube M8x18



458814-5
Spritzschutz



781010-3 (2x)
Einmaulschlüssel SW19



781043-8
Einmaulschlüssel SW22

A-43692
Rührscheibe

